



## Złączka RSE PTC 1500mA z bezpiecznikiem polimerowym

### Opis

Złączka RSE PTC 1500mA z bezpiecznikiem polimerowym.

Zastosowanie: ochrona przeciążeniowa sieci danych, zastępuje bezpieczniki rurkowe (wyjścia PLC, przekaźniki, styczniki, czujniki, zawory elektromagnetyczne).

Podstawą złączki jest jeden polimerowy bezpiecznik wielokrotnego użytku z dodatnim współczynnikiem ciepła (PPTC) 30 VDC 1,5 A.

Aby sygnalizacja rozłączenia działała, należy zachować polaryzację podłączenia modułu zgodnie ze schematem.

Maksymalne napięcie eksploatacyjne 30 VDC.

Temperatura pracy od -20 °C do +55 °C.

Złączka zgodna ze standardem EN 60947-7-1.

### PWB-BRAND

1. Elektro Becov

### LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

### PRODUCT TYPE

1. simple

### PRODUCT CAT



1. KATEGORIE
2. Elektroniczne moduły
3. Jednopolowe
4. Seria RSE PTC

#### **PA ETIM**

1. EC000899

#### **PA GLEBOKOSC**

1. 41,5 mm

#### **PA GRUPA-RABATOWA**

1. R

#### **PA ILOSC W PACZCE**

1. 1

#### **PA JEDNOSTKA PACZKA**

1. szt.

#### **PA KOLOR**

1. Szary

#### **PA LICZBA-POZIOMOW**

1. 1

#### **PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE**

1. 30

#### **PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN**

1. 1.5

#### **PA PRODUCENT**



1. Elektro Becov

**PA RODZAJ-UCHWYTU-BEZPIECZNIKA**

1. Inne

**PA SPOSOB-MONTAZU**

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

**PA SZEROKOSC**

1. 5 mm

**PA WAGA**

1. 8 g

**PA WYSOKOSC**

1. 40,5 mm

**PA ZAKRES-TEMPERATUR-PRACY**

1. -20 - 55 °C

default watermark