



## Mostek listwy BDS 95, BDS 120

### Opis

Złączki pionowe BDS składają się z samego terminala BD i mostka dystrybucyjnego. Ich główną przewagą nad zaciskami HVS jest możliwość montażu na szynie DIN. Przewód przelotowy można również wprowadzić bez przerw, wystarczy go zdjąć. Mostek rozdzielczy można umieścić nad przewodem przelotowym.

Zespół można następnie dokręcić śrubą imbusową i przykryć.

Nasadkę można oznaczyć kolorową etykietą BDBS.

Złączki pionowe BDS składają się z mostka rozdzielczego z zaciskami i izolowanego na wskroś zacisku BD, który jest osadzony w plastikowej obudowie z poliamidu PA 6 czerwony, V2 (zgodnie z UL 94).

Część funkcjonalna składa się z mosiężnej wkładki gwintowanej i śruby z obróbką powierzchniową.

Śruba z łbem stożkowym ma gwint metryczny i jest zintegrowana z pokrywą wyposażoną w kapturek.

Jednocześnie pokrywa jest połączona z dolną częścią zacisku za pomocą plastikowej pętli.

Listwę BDS można zamocować do szyny TH 35 lub do podłoża za pomocą śrub (max. M4).

Mosiężny mostek rozdzielczy (obrobiony powierzchniowo) jest wyposażony w stalowe zaciski i śruby poddane obróbce powierzchniowej.

Puszka BDS, HVS może być montowana w wersji z jednym lub dwoma mostkami.

Pochylając górną część i dokręcając śrubę, mostek w zacisku zostanie dokręcony.

Druty odgałęzione są mocowane do zacisków na moście w razie potrzeby.

Strzemiona na moście są zablokowane przed wypadnięciem w stanie włączonym.

Druty odgałęzione są mocowane do zacisków na moście w razie potrzeby.



Strzemiona na moście są zablokowane przed wypadnięciem w stanie włączonym.  
Druty odgałęzione są mocowane do zacisków na moście w razie potrzeby.  
Strzemiona na moście są zablokowane przed wypadnięciem w stanie włączonym.

## **PWB-BRAND**

1. Elektro Becov

## **LOCATION**

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

## **PRODUCT TYPE**

1. simple

## **PRODUCT CAT**

1. KATEGORIE
2. Złączki przelotowe-rozgałęźne
3. Rozgałęźne listwy zaciskowe BDS

## **PA ETIM**

1. EC000489

## **PA GRUPA-RABATOWA**

1. G

## **PA ILOSC W PACZCE**

1. 5

## **PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE**

1. -

## **PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE**

1. 1



---

**PA JEDNOSTKA PACZKA**

1. szt.

**PA KOLOR**

1. Inne

**PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE**

1. 1000 V

**PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN**

1. 160 A

**PA PRODUCENT**

1. Elektro Becov

**PA ROZSTAW-ROZMIAR-RASTRA**

1. 95 mm

**PA SPOSOB-MONTAZU**

1. Inne

**PA Z-IZOLACJA**

1. Nie

**PA Z-OCHRONA-PRZED-DOTYKIEM**

1. Nie

default watermark