

Wkładka ogranicznika przepięć PO I 0 PV 1000V DC/12,5kA Typ 1+2 do instalacji fotowoltaicznych

Opis

Wkładka ogranicznika przepięć PO I 0 PV jego zadaniem ochrona przed przejściowymi przepięciami, ograniczającymi częstotliwość oraz czas trwania prądu następczego. Znamionowy prąd wyładowczy – wartość szczytowa (8/20) wynosi 30 kA. Maksymalny prąd wyładowczy (8/20) to 50 kA. Wytrzymałość zwarciova 25 kAef.

PWB-BRAND

1. Kiwa

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Systemy odgromowe i przeciwprzepięciowe
3. Wkłady wymienne do ograniczników przepięć

PRODUCT TAG

1. zapytaj o cenę

PA BEZ-PRADU-UPLYWU

1. NIE

PA CZAS-REAKCJI

1. <25 ns

PA GRUPA-ETIM

1. EC001457

PA GRUPA-RABATOWA

1. KW

PA KOLOR

1. turkusowy/niebieski, czarny

PA LICZBA-BIEGUNOW

1. 0

PA NORMA-IEC-61643-1

1. klasa I + klasa II

PA NORMA-STN-EN-61643-11

1. typ 1 [T1] + typ 2 [T2]

PA NORMA-VDE-0675-06

1. klasa B + klasa C

PA PRAD-UPPLYWU

1. <1 μ A

PA PRODUCENT

1. KIWA

PA ROZMIAR

1. 0 modułów

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm



PA STOPIEN-OCHRONY-IP

1. IP20

PA WYMIARY-MM

1. 90 x 64 x 35 mm

PA WYTRZYMALOSC-ZWARCIOWA-KA

1. 25 kAef

default watermark