



Złączka RSE KT DCB 3A 30VAC/DC/30VDC(OV) z półprzewodnikowym przekaźnikiem 24VDC na 24VAC/VDC

Opis

Złączka RSE KT DCB 3A 30VAC/DC/30VDC(OV) z półprzew. przekaź. 24VDC na 24VAC/VDC. Podstawą złączki jest przetwornica, transformator operacyjny (wejście 40 VDC, wytrzymałość izolacji 1500 VDC), tranzystor mocy (30 V / 3 A), sygnalizacyjna dioda LED, ochronna dwukierunkowa dioda transil do włączania obciążenia indukcyjnego.

Zgodna Oddzielenie obwodów logicznych 24 VDC od obwodu mocy, wykonawczego lub analogowego do 30 VAC / DC.

Tam, gdzie ze względów bezpieczeństwa, zachodzi konieczność ochrony obwodów lub oddzielania różnych potencjałów, gdzie trzeba galwanicznie oddzielić różne obwody. Wejście od 3 do 40 VDC.

Obciążenie indukcyjne należy zbocznikować diodą ochronną RSE D R1A.

Konstrukcyjnie moduł jest przeznaczony do montażu na standardowej listwie nośnej o szerokości 35 mm.

Obudowa modułu zapewnia stopień ochrony IP20.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny



PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Elektroniczne moduły
3. Piętrowe
4. Przełączniki RSE
5. Seria RSE KT DCB

PA ETIM

1. EC000903

PA GLEBOKOSC

1. 62,2 mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. R

PA ILOSC W PACZCE

1. 20

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Szary

PA LICZBA-POZIOMOW

1. 2

PA LICZBA-ZACISKOW-NA-POZIOM

1. 2



PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 3 A

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

PA SZEROKOSC

1. 5,2 mm

PA WYSOKOSC

1. 61,1 mm

PA ZAKRES-TEMPERATUR-PRACY

1. -25-55 °C

default watermark