



Złączka RSE PTC 300mA z bezpiecznikiem polimerowym i diodą LED

Opis

Złączka RSE PTC 300mA z bezpiecznikiem polimerowym i diodą LED.

Zastosowanie: ochrona przeciążeniowa sieci danych, zastępuje bezpieczniki rurkowe (wyjścia PLC, przekaźniki, styczniki, czujniki, zawory elektromagnetyczne).

Podstawą złączki jest jeden polimerowy bezpiecznik wielokrotnego użytku z dodatnim współczynnikiem ciepła (PPTC) 30 VDC 0,3 A i diodą sygnalizacyjną LED informującą o rozłączeniu bezpiecznika.

Aby sygnalizacja rozłączenia działała, należy zachować polaryzację podłączenia modułu zgodnie ze schematem.

Maksymalne napięcie eksploatacyjne 30 VDC.

Temperatura pracy od -20 °C do +55 °C.

Złączka zgodna ze standardem EN 60947-7-1.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple



PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Elektroniczne moduły
3. Jednopolowe
4. Seria RSE PTC

PA ETIM

1. EC000899

PA GLEBOKOSC

1. 41,5 mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. R

PA ILOSC W PACZCE

1. 1

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Szary

PA LICZBA-POZIOMOW

1. 1

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 30

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 0.3

PA PRODUCENT



1. Elektro Becov

PA RODZAJ-UCHWYTU-BEZPIECZNIKA

1. Inne

PA RODZAJ-WSKAZNIKA-ZADZIALANIA

1. LED

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

PA SZEROKOSC

1. 5 mm

PA WAGA

1. 8 g

PA WYSOKOSC

1. 40,5 mm

PA ZAKRES-TEMPERATUR-PRACY

1. -20 - 55 °C

default watermark