



Złączka siłowa BNP 95 z płaskim mostkiem

Opis

Złączka silnoprądowa BNP 95 z płaskim mostkiem służy do łączenia przewodów zakończonych końcówkami oczkowymi lub przy użyciu akcesoriów (zaciski typu V, przejściówki typu V) przewodów bez końcówek oczkowych.

Złączka BNP jest przeznaczona do łączenia obwodów elektrycznych za pomocą przewodów miedzianych o przekroju do 95 mm².

Można ją montować na listwach DIN TH 35×7,5 i TH 35×15.

Złączka składa się z korpusu izolacyjnego wykonanego z materiału PA 6.

6 (palność V0 wg UL 94, testowany rozżarzoną pętlą wg EN 60695-2-11, 960 °C), miedzianego mostka połączeniowego niklowanego galwanicznie oraz elementów stalowych cynkowanych galwanicznie (śruby, podkładki).

Przewody z końcówkami oczkowymi mocuje się pod podkładką śruby za pomocą klucza nasadowego lub nastawnego.

Ze względów bezpieczeństwa śruby w mostku są obrócone podczas transportu i należy je odwrócić podczas montażu.

Złączka silnoprądowa BNP jest oferowana bez obudowy, ale można ją dokupić.

Złączkę można stosować w temperaturze zewnętrznej od -30 °C do +150 °C.

Posiada znak i jest testowana zgodnie z normą IEC 947-7-1 i IEC 947-1.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION



1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Złączki silnoprądowe
3. Bloki zasilające BNP

PA ETIM

1. EC000897

PA GLEBOKOSC

1. 90 mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. D

PA ILOSC W PACZCE

1. 5

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

1. -

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

1. 5

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR



1. Beżowy

PA LICZBA-POZIOMOW

1. 1

PA LICZBA-ZACISKOW-NA-POZIOM

1. 2

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 800 V

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 232 A

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

PA SZEROKOSC

1. 4,2 mm

PA WAGA

1. 163

PA WYMAGANA-PLYTKA-ZAMYKAJACA

1. nie

PA WYSOKOSC

1. 60 mm

PA ZAKRES-TEMPERATUR-PRACY



1. -30-150 °C

default watermark