



Złączka śrubowa bezpiecznikowa RSP 4- sygnalizacją LED/24-48V i uchylną podstawką bezp.

Opis

Konstrukcja złączy szeregowych bezpiecznikowych umożliwia włączenie do obwodu elementu zabezpieczającego – cylindrycznego bezpiecznika topikowego.

Bezpiecznik ten umieszcza się w uchylnej podstawie między stykami przewodzącymi. Rozmiary dopuszczalnych przewodów mieszczą się w zakresie od 0,5 mm² do 6 mm².

Złączki bezpiecznikowe wszystkich oferowanych typów można włączyć do obwodu z napięciem stałym i przemiennym.

Złączki można mocować na listwach nośnych TH 15, TH 35×7,5, TH 35×15 i TH 32.

Przy montażu poziomo umieszczonych zacisków zaleca się zachowanie takiej pozycji, aby podstawa bezpiecznika otwierała się w dół.

W złączkach szeregowych bezpiecznikowych zastosowano śruby z uniwersalną główką – można używać wkrętaka płaskiego lub krzyżakowego typu PH.

Śruby wykonane są ze stali hartowanej, galwanizowanej.

Przy użyciu zalecanych narzędzi i właściwego momentu dokręcenia dostawca gwarantuje wytrzymałość śrub nawet przy wielokrotnym użyciu.

Ośłona izolacyjna jest wykonana z poliamidu PA 6, palność V0 wg UL 94, nie zawiera halogenów.

Część przewodząca jest wykonana z miedzi, niklowanego galwanicznie, częścią stykową jest ocynowany brąz.

Złączki można mocować na stalowych listwach nośnych TH 15, TH 35 x 7,5, TH 35 x 15

i TH 32.

Złączki te znajdują zastosowanie w obwodach, w których, przy przepaleniu bezpiecznika, obwód zasilający diodę LED zostanie zamknięty przy pomocy podłączonego oporu (na przykład cewki przekaźnika, stycznika itp.).

Stan ten jest sygnalizowany poprzez zaświecenie się diody LED.

Przy napięciu stałym należy przestrzegać polaryzacji bieguna dodatniego, oznaczonego na zacisku.

Stopień ochrony złączy szeregowych bezpiecznikowych to IP 20.

Sąsiednie zaciski w szeregu można łączyć przy pomocy mostków grzebieniowych, nie można ich jednak łączyć przy pomocy zworek śrubowych tak, jak podstawowych zacisków szeregowych.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Złączki specjalne
3. Złączki bezpiecznikowe śrubowe RSP

PA ETIM

1. EC000899

PA GLEBOKOSC

1. 55 mm

PA GRUPA-RABATOWA



1. B

PA ILOSC W PACZCE

1. 25

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

1. 300

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

1. 25

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Pomarańczowy

PA LICZBA-POZIOMOW

1. 1

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 48

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 6.3

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA RODZAJ-UCHWYTU-BEZPIECZNIKA

1. Inne

PA RODZAJ-WSKAZNIKA-ZADZIALANIA



1. LED

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Szyna DIN/G TH35/G32

PA SZEROKOSC

1. 9 mm

PA WAGA

1. 16 g

PA WYSOKOSC

1. 46,3 mm

default watermark