

Wkładka ogranicznika przepięć PO I 0 PV 1000V DC/10kA Typ 1+2 do instalacji fotowoltaicznych

Opis

Ogranicznik przepięć PO I 0 PV 1000V DC /10kA to niezawodne rozwiązanie do ochrony przed przepięciami w różnych instalacjach elektrycznych. Posiada znamionowy prąd wyładowczy o wartości szczytowej 30 kA i maksymalny prąd wyładowczy 50 kA, zapewniając skuteczną ochronę przed nagłymi wzrostami napięcia. Znamionowe napięcie przemienne wynosi -, a maksymalne napięcie trwałej pracy AC wynosi -. Maksymalne zabezpieczenie nadprądowe wynosi ≤ 160 A, a wytrzymałość zwarciorowa 25 kAef. Prąd udarowy (10/350) wynosi 10 kA. To solidne i niezawodne zabezpieczenie dla każdej instalacji elektrycznej.

PWB-BRAND

1. Kiwa

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Systemy odgromowe i przeciwprzepięciowe
3. Wkłady wymienne do ograniczników przepięć

PRODUCT TAG

1. zapytaj o cenę

PA BEZ-PRADU-UPLYWU



1. NIE

PA CZAS-REAKCJI

1. <25 ns

PA GRUPA-ETIM

1. EC001457

PA GRUPA-RABATOWA

1. KW

PA KOLOR

1. turkusowy/niebieski

PA LICZBA-BIEGUNOW

1. 0

PA NORMA-IEC-61643-1

1. klasa I + klasa II

PA NORMA-STN-EN-61643-11

1. T1+T2

PA NORMA-VDE-0675-06

1. klasa B + klasa C

PA PRAD-UPLYWU

1. <1 μ A

PA PRODUCENT

1. KIWA

PA ROZMIAR



1. 1 moduł

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

PA STOPIEN-OCHRONY-IP

1. IP20

PA U-Y-POLACZENIE

1. Y

PA WYMIARY-MM

1. 90 x 64 x 52,5 mm

PA WYTRZYMALOSC-ZWARCIOWA-KA

1. 25 kAef

default watermark